




00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19																																																												
R3000																																																												
A																		A																																										
B	SCHEMA ELECTRIQUE ELECTRICAL DRAWING ESQUEMA ELECTRICO ESQUEMA ELECTRICO																	B																																										
C																		C																																										
D																		D																																										
E																		E																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 75%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td> Ajout 26/1A-26/2A-26/3A-26/4A-26/5A-26/6A-26/7A-26/8A-26/9A-26/10A-19.1A Modif CBB-CB12B-6BD-2/7A-6/3B-6/4B-4/8-4/11D-4/2C-4/3C-4/4C-10/1D-10/2D-10/3D Suppression FOLIOS -23A </td> <td style="text-align: center;">02/05/01</td> <td style="text-align: center;">BERGOT Gilles</td> <td style="text-align: center;">02/05/01</td> <td style="text-align: center;">BERGOT Gilles</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td> Ajout 02/3B-03/1B-03/2B-05/5B-06/3A-06/4B-21/01B-22B-23A-24A-25A Modif 01/1B-04/1C-04/2B-04/3B-04/4B-05/2B-05/3B-05/4B-06/2B-07B-08C 09C-10/1C-10/2C-10/3C-11/1B-12/2B-13/1B-13/2B-14/2B-16C-17B-18B Suppression FOLIOS -4B-03A-11/2A-13/2A </td> <td style="text-align: center;">19/10/00</td> <td style="text-align: center;">BERGOT Gilles</td> <td style="text-align: center;">19/10/00</td> <td style="text-align: center;">BERGOT Gilles</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td> Modif 03-04.1-5-4-8-10.1-10.2-10.3-20.1-20.2 </td> <td style="text-align: center;">07/07/00</td> <td style="text-align: center;">BERGOT Gilles</td> <td style="text-align: center;">07/07/00</td> <td style="text-align: center;">BERGOT Gilles</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: center;">1^{re} EMISSION / FIRST ISSUE / 1^{re} EMISSAO</td> <td style="text-align: center;">11/05/00</td> <td style="text-align: center;">BERGOT Gilles</td> <td style="text-align: center;">11/05/00</td> <td style="text-align: center;">BERGOT Gilles</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">IND.</td> <td style="text-align: center;">OBJET / SUBJECT / OBJECTO</td> <td style="text-align: center;">DATE</td> <td style="text-align: center;">VISA</td> <td style="text-align: center;">DATE</td> <td style="text-align: center;">VISA</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">DESSINE</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">APPROUVE</td> <td></td> </tr> </table>																									D	Ajout 26/1A-26/2A-26/3A-26/4A-26/5A-26/6A-26/7A-26/8A-26/9A-26/10A-19.1A Modif CBB-CB12B-6BD-2/7A-6/3B-6/4B-4/8-4/11D-4/2C-4/3C-4/4C-10/1D-10/2D-10/3D Suppression FOLIOS -23A	02/05/01	BERGOT Gilles	02/05/01	BERGOT Gilles	C	Ajout 02/3B-03/1B-03/2B-05/5B-06/3A-06/4B-21/01B-22B-23A-24A-25A Modif 01/1B-04/1C-04/2B-04/3B-04/4B-05/2B-05/3B-05/4B-06/2B-07B-08C 09C-10/1C-10/2C-10/3C-11/1B-12/2B-13/1B-13/2B-14/2B-16C-17B-18B Suppression FOLIOS -4B-03A-11/2A-13/2A	19/10/00	BERGOT Gilles	19/10/00	BERGOT Gilles	B	Modif 03-04.1-5-4-8-10.1-10.2-10.3-20.1-20.2	07/07/00	BERGOT Gilles	07/07/00	BERGOT Gilles	A	1 ^{re} EMISSION / FIRST ISSUE / 1 ^{re} EMISSAO	11/05/00	BERGOT Gilles	11/05/00	BERGOT Gilles	IND.	OBJET / SUBJECT / OBJECTO	DATE	VISA	DATE	VISA			DESSINE	APPROUVE		
D	Ajout 26/1A-26/2A-26/3A-26/4A-26/5A-26/6A-26/7A-26/8A-26/9A-26/10A-19.1A Modif CBB-CB12B-6BD-2/7A-6/3B-6/4B-4/8-4/11D-4/2C-4/3C-4/4C-10/1D-10/2D-10/3D Suppression FOLIOS -23A	02/05/01	BERGOT Gilles	02/05/01	BERGOT Gilles																																																							
C	Ajout 02/3B-03/1B-03/2B-05/5B-06/3A-06/4B-21/01B-22B-23A-24A-25A Modif 01/1B-04/1C-04/2B-04/3B-04/4B-05/2B-05/3B-05/4B-06/2B-07B-08C 09C-10/1C-10/2C-10/3C-11/1B-12/2B-13/1B-13/2B-14/2B-16C-17B-18B Suppression FOLIOS -4B-03A-11/2A-13/2A	19/10/00	BERGOT Gilles	19/10/00	BERGOT Gilles																																																							
B	Modif 03-04.1-5-4-8-10.1-10.2-10.3-20.1-20.2	07/07/00	BERGOT Gilles	07/07/00	BERGOT Gilles																																																							
A	1 ^{re} EMISSION / FIRST ISSUE / 1 ^{re} EMISSAO	11/05/00	BERGOT Gilles	11/05/00	BERGOT Gilles																																																							
IND.	OBJET / SUBJECT / OBJECTO	DATE	VISA	DATE	VISA																																																							
		DESSINE	APPROUVE																																																									
R3000 IND. D FOLIO 00																																																												








FACE AVANT
FRONT VIEW
CARA FRONTAL
FACE DIANTEIRA

Impedance adaptation BUS CAN
bus CAN adaptacion de impedancia

Impedance adaptation RS 485
RS 485 adaptacion de impedancia




S1	Alarme temperature eau Warning Water Temperature Temperatura agua motor alarma XXXX
S2	Alarme Pression huile Warning Oil pressure Presion aceite motor alarma XXXX
S3	Alarme temperature Huile Warning Oil Temperature Temperatura aceite motor alarma XXXX
S6	Départ DC + BATTERIE (10A max) DC supply + BATTERY (10A max) Alimentacion DC + BATERIA (10A max) XXXX
S7	Départ DC - BATTERIE (10A max) DC supply - BATTERY (10A max) Alimentacion DC - BATERIA (10A max) XXXX
S8	Départ DC + BATTERIE (10A max) DC supply + BATTERY (10A max) Alimentacion DC + BATERIA (10A max) XXXX
S9	Départ DC - BATTERIE (10A max) DC supply - BATTERY (10A max) Alimentacion DC - BATERIA (10A max) XXXX

C14	Connecteur présent si : U > 240Vac ou monophasé Connected if : U > 240Vac or 1 phase Connexion si : U > 240Vac or monofasico XXXX
C15	Connecteur présent si : U ≤ 240Vac Connected if : U ≤ 240Vac Connexion si : U ≤ 240Vac XXXX

Fn	Fusible 12.5A/500Vac - 6.3x32 - Protection Neutre Fuse 12.5/500Vac - 6.3x32 - Control Neutral Fusible 12.5A/500Vac - 6.3x32 - Proteccion Neutro XXXX
F1	Fusible 12.5A/500Vac - 6.3x32 - Protection Phase 1 Fuse 12.5/500Vac - 6.3x32 - Control Phase 1 Fusible 12.5A/500Vac - 6.3x32 - Proteccion fase 1 XXXX
F2	Fusible 12.5A/500Vac - 6.3x32 - Protection Phase 2 Fuse 12.5/500Vac - 6.3x32 - Control Phase 2 Fusible 12.5A/500Vac - 6.3x32 - Proteccion fase 2 XXXX
F3	Fusible 12.5A/500Vac - 6.3x32 - Protection Phase 3 Fuse 12.5/500Vac - 6.3x32 - Control Phase 3 Fusible 12.5A/500Vac - 6.3x32 - Proteccion fase 3 XXXX
F5	Fusible 10A/250Vac - 5x20 - Protection +BATTERIE Fuse 10A/250Vac - 5x20 - Control + Battery Fusible 10A/250Vac - 5x20 - Proteccion +BATERIA XXXX
F6	Fusible 1A/250Vac - 5X20 - Protection Alimentation Module N°3 Fuse 1A/250Vac - 5x20 - Control Supply Module N°3 Fusible 1A/250Vac - 5X20 - Proteccion Alimentacion Modulo N°3 XXXX
F7	Fusible 2.5A/250Vac - 5X20 - Protection Carte CB/CB1/CB12 Fuse 2.5/250Vac - 5X20 - Control supply Card CB/CB1/CB12 Fusible 2.5A/250Vac - 5X20 - Proteccion Tarjeta CB/CB1/CB12 XXXX
F8	Fusible 1A/250Vac - 5X20 - Protection Alimentation Module N°4 Fuse 1/250Vac - 5X20 - Control Supply Module N°4 Fusible 1A/250Vac - 5X20 - Proteccion Alimentacion Modulo N°4 XXXX

FACE ARRIERE
REAR VIEW
CARA TRASERA
FACE TRASEIRA




DESIGNATION : CARTE CB12 / TARJETA CB12
CB12 CARD / CARTA CB12

R3000

DATE.
30/10/00

IND. FOLIO
A CB12

C15




référéncia alternado

Pile / Cell / Pila / Pilha

S6	Départ DC - BATTERIE (10A max) DC supply - BATTERY (10A max) Alimentacion DC - BATERIA (10A max) XXXX
S7	Départ DC - BATTERIE (10A max) DC supply - BATTERY (10A max) Alimentacion DC - BATERIA (10A max) XXXX
S8	Départ DC - BATTERIE (10A max) DC supply - BATTERY (10A max) Alimentacion DC - BATERIA (10A max) XXXX
S9	Départ DC - BATTERIE (10A max) DC supply - BATTERY (10A max) Alimentacion DC - BATERIA (10A max) XXXX






FACE ARRIERE
REAR VIEW
CARA TRASERA
FACE TRASEIRA






C14	Connecteur présent si : U > 240Vac ou monophasé Connected if : U > 240Vac or 1 phase Connexion si : U > 240Vac ou monophasico XXXX
C15	Connecteur présent si : U ≤ 240Vac Connected if : U ≤ 240Vac Connector si : U ≤ 240Vac XXXX

Fn	Fusible 12.5A/500Vac - 6.3x32 - Protection Neutre Fusible 12.5/500Vac - 6.3x32 - Control Neutral Fusible 12.5A/500Vac - 6.3x32 - Protection de Neutro XXXX
F1	Fusible 12.5A/500Vac - 6.3x32 - Protection Phase 1 Fusible 12.5/500Vac - 6.3x32 - Control Phase 1 Fusible 12.5A/500Vac - 6.3x32 - Protection Phase 1 XXXX
F2	Fusible 12.5A/500Vac - 6.3x32 - Protection Phase 2 Fusible 12.5/500Vac - 6.3x32 - Control Phase 2 Fusible 12.5A/500Vac - 6.3x32 - Protection Phase 2 XXXX
F3	Fusible 12.5A/500Vac - 6.3x32 - Protection Phase 3 Fusible 12.5/500Vac - 6.3x32 - Control Phase 3 Fusible 12.5A/500Vac - 6.3x32 - Protection Phase 3 XXXX
F5	Fusible 10A/250Vac - 5x20 - Protection - BATTERIE Fusible 10A/250Vac - 5x20 - Protection - BATTERIE Fusible 10A/250Vac - 5x20 - Protection - BATTERIE XXXX
F6	Fusible 1A/250Vac - 5x20 - Protection Alimentation Module N°3 Fusible 1A/250Vac - 5x20 - Control supply Module N°3 Fusible 1A/250Vac - 5x20 - Protection Alimentation Module N°3 XXXX
F7	Fusible 2.5A/250Vac - 5x20 - Protection Carte CB/BI/CB12 Fusible 2.5/250Vac - 5x20 - Control supply Card CB/BI/CB12 Fusible 2.5A/250Vac - 5x20 - Protection Carte CB/BI/CB12 XXXX

00 01 02 03 4P - IT	04 05 06 07 4P - TNS	08 09 10 11 3P - TNC	12 13 14 15 3P - TNS - IRELAND	16 17 18 19 4P - AUCUN
00 01 02 03 4P - TT + INTER DIFFERENTIEL 4P - TT + INTER DIFFERENCIAL 4P - TT + INTER DIFFERENCIAL 4P - TT + INTER DIFFERENCIAL	04 05 06 07 4P - TT + VIGI	08 09 10 11 4P - TT - RELAIS DIFFERENTIEL 4P - TT - DIFFERENCIAL RELAY 4P - TT - RELE DIFERENCIAL 4P - TT - RELE DE NEUTRO	12 13 14 15 3P - TNC - RESTRICTED	16 17 18 19 3P - TNC UNRESTRICTED
00 01 02 03 NFC 15-100 Terre UTILISATION 4P -TTEDF - LOCATION	04 05 06 07 EDF Terre-EDF UTILISATION	08 09 10 11 3P - TNS - TRI SANS NEUTRE 3P - TNS - WHITHOUT NEUTRAL 3P - TNS - TRIFASICO SIN NEUTRO 3P - TNS - TRIFASE SEM NEUTRO	12 13 14 15 3P - TT - RELAIS DIFFERENTIEL - TRI SANS NEUTRE 3P - TT - DIFFERENCIAL RELAY WITHOUT NEUTRAL 3P - TT - RELE DIFERENCIAL 3P - TT - RELE DIFERENCIAL	
DESIGNATION : REGIME DE NEUTRE - 3P / 4P / REGIMEN DE NEUTRO - 3P/4P NEUTRAL SYSTEM - 3P/ 4P / REGIME DE NEUTRO - 3P/4P				
R3000				
DATE 31/03/00 IND. B FOLIO 01/1				

	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
A																						A							
	1P+N - TNS				2P+PEN - TNC																								
B																									B				
C	1P+N - TT + INTER DIFFERENTIEL 1P+N - TT + INTER DIFFERENCIAL 1P+N - TT + INTER DIFERENCIAL 1P+N - TT + INTER DIFERENCIAL				1P+N - TT + VIGI				1P+N - TT - RELAIS DIFFERENTIEL 1P+N - TT - DIFFERENCIAL RELAY 1P+N - TT - RELE DIFERENCIAL 1P+N - TT - RELE DIFERENCIAL														C						
D																					D								
E																					E								
DESIGNATION : REGIME DE NEUTRE - 1P+N / 2P+PEN										/ REGIMEN DE NEUTRO - 1P+N / 2P+PEN										R3000		DATE. 30/03/00	IND. A	FOLIO 01/2					
NEUTRAL SYSTEM - 1P+N / 2P+PEN										/ REGIME DE NEUTRO - 1P+N / 2P+PEN																			





DESIGNATION : UK Socket 110V

R3000


DATE.
25/01/01

IND. FOLIO
A 02/10

FACE AVANT
FRONT VIEW
CARA FRONTAL
FACE DIANTEIRA


FACE AVANT
FRONT VIEW
CARA FRONTAL
FACE DIANTEIRA

B



FACE ARRIERE
REAR VIEW
CARA TRASERA
FACE TRASEIRA

C




D

NOMENCLATURE
LEGEND
NOMENCLATURA
NOMENCLATURA

REPERE	REFERENCE
ITEM	REFERENCE
SENAL	REFERENCIA
SINAL	REFERENCIA
F3	FAISCEAU – TELYS – 003
F11	FAISCEAU – TELYS – 011
03H08	BACS20SB30EC02
03S08	TELZB4BS54 + TELZB4BZ104

F


AFFICHEUR TELYS
TELYS DISPLAY
DISPLAY TELYS
VISUALIZADOR TELYS




CARTE CB/CB12
CARD
TARJETA
CARTA

A

2




C



ECLAIRAGE FACADE
FACE LIGHTING
ILUMINACION TABLERO
ILUMINACAO QUADRO

D



ARRET URGENCE
EMERGENCY STOP BUTTON
PARADA DE EMERGENCIA
PARAGEM DE EMERGENCIA

F

DESIGNATION : BASE STANDARD INGERSOLL RAND
INGERSOLL RAND STANDARD BASE

DATE.	06/03/03
-------	----------

IND.
C

SHEET
03/02

FACE AVANT
FRONT VIEW
CARA FRONTAL
FACE DIANTEIRA

A



1

FACE ARRIERE
REAR VIEW
CARA TRASERA
FACE TRASEIRA

FACE ARRIERE
REAR VIEW
CARA TRASERA
FACE TRASEIRA

9



F

CARTE CB/CB12
CARD
TARJETA
CARTA

CARTE CB/CB12
CARD
TARJETA
CARTA



9

ECLAIRAGE FACADE
FACE LIGHTING
ILUMINACION TABLERO
ILUMINACAO QUADRO

ECLAIRAGE FACADE
FACE LIGHTING
ILUMINACION TABLERO
ILUMINACAO QUADRO

ARRET URGENCE
EMERGENCY STOP BUTTON
PARADA DE EMERGENCIA
PARAGEM DE EMERGENCIA

ARRET URGENCE
EMERGENCY STOP BUTTON
PARADA DE EMERGENCIA
PARAGEM DE EMERGENCIA

ARRET URGENCE EXTERIEUR – CONTACT NF
EXTERNAL EMERGENCY STOP (NC)
PARADA DE EMERGENCIA EXTERIOR
PARAGEM DE EMERGENCIA EXTERIOR

ARRET URGENCE EXTERIEUR – CONTACT NF
EXTERNAL EMERGENCY STOP (NC)
PARADA DE EMERGENCIA EXTERIOR
PARAGEM DE EMERGENCIA EXTERIOR




DATE.	IND.	SHEET
11/02/05	A	03/04

DATE.	IND.	SHEET
11/02/05	A	03/04


CARTE CB/CB1/CB12

CARD
TARJETA
CARTA

FACE AVANT
FRONT VIEW
CARA FRONTAL
FACE DIANTEIRA



FACE ARRIERE
REAR VIEW
CARA TRASEIRA
FACE TRASEIRA




NOMENCLATURE
LEGEND
NOMENCLATURA
NOMENCLATURA

REPERE	REFERENCE
ITEM	REFERENCE
SENAL	REFERENCIA
SINAL	REFERENCIA


F13	N°13 / 316071754...
F35	N°35 / 316071749...

CARTE CB/CB1/CB12

CARD
TARJETA
CARTA



PLATINE UTILISATION
UTILISATION BOARD
PLATINA UTILIZACION
PLATINA UTILIZACAO




DESIGNATION : OPTION : PREDISPOSITION AUTO / OPCION : PREDISPOSICION AUTOMATICA
OPTION : AUTOMATIC VERSION / OPCAO : PRE-DISPOSICAO AUTOMATICA

R3000

DATE:
30/04/01

IND.:
B

FOLIO
04



DESIGNATION : PRINCIPE DE CABLAGE ENTRE TELYS ET INS STANDARD -3P/4P

CONNEXION PRINCIPLE BETWEEN TELYS AND STANDARD ATS 3P/4P


/ ENLACE TELYS/INVERSOR 3P/4P - STANDARD


/ LIGACAO TELYS / INVERSOR 3P/4P - STANDARD

R3000

DATE
19/04/01

IND. FOLIO
D 04/1





CARTE CB/CB1/CB12
 CARD
 TARJETA
 CARTA

DESIGNATION : PRINCIPE DE CABLAGE ENTRE TELYS ET INS STANDARD 1P+N / ENLACE TELYS/INVERSOR 1P+N - STANDARD
 CONNEXION PRINCIPLE BETWEEN TELYS AND STANDARD ATS 1P+N / LIGACAO TELYS / INVERSOR 1P+N - STANDARD

R3000

DATE:
30/04/01


IND: C FOLIO
04/3

000102030405


CARTE CB12
CARD
TARJETA
CARTA

FACE AVANT
FRONT VIEW
CARA FRONTAL
FACE DIANTEIRA

A



B




C35

C13

FACE ARRIERE
REAR VIEW
CARA TRASERA
FACE TRASEIRA

C



D

NOMENCLATURE
LEGEND
NOMENCLATURA
NOMENCLATURA

REPERE	REFERENCE
ITEM	REFERENCE
SENAL	REFERENCIA
SINAL	REFERENCIA

F13	FAISCEAU-TELYS-013
F35	FAISCEAU-TELYS-035


E

0607080910111213141516171819


CARTE CB/CB12
CARD
TARJETA
CARTA

CONTACT INTERNE A LA CARTE (CB/CB12)
SWITCH INTERNAL BOARD (CB/CB12)
CONTACTO INTERIOR A LA TAJETA (CB/CB12)
CONTACTO INTERNA A LA CARTA (CB/CB12)


A



B




C




D

E




CARTE CB/CB1/CB12
 CARD
 TARJETA
 CARTA

FACE AVANT
 FRONT VIEW
 CARA FRONTAL
 FACE DIANTEIRA





FACE ARRIERE
 REAR VIEW
 CARA TRASERA
 FACE TRASEIRA





NOMENCLATURE
 LEGEND
 NOMENCLATURA
 NOMENCLATURA

REFERE	REFERENCE
ITEM	REFERENCE
SINAL	REFERENCIA
SINAL	REFERENCIA
F105-POT/F	N°105-POT/F - SOR20080004
F105	N°105-316071764..
05K18	31613070401/12Vdc — 31613070501/24Vdc
05Q18	MG - 24434 1X16 Courbe C - 31613083901

CARTE CB/CB1/CB12
 CARD
 TARJETA
 CARTA





ELECTRONIC ENGINE SPEED REGULATION BOX
 CAJA REGULACION ELECTRONICA VELOCIDAD MOTOR
 CAIXA REGULACAO ELECTRONICA VELOCIDADE MOTOR
 BOITIER REGULATION ELECTRONIQUE DE VITESSE MOTEUR



Br : Brun/Brown/Marron/Castanho
 Nr : Noir/Black/Negro/Petro
 R : Rouge/Red/..


CARTE CB/CB1/CB12

CARD
TARJETA
CARTAFACE AVANT
FRONT VIEW
CARA FRONTAL
FACE DIANTEIRAFACE ARRIERE
REAR VIEW
CARA TRASERA
FACE TRASEIRANOMENCLATURE
LEGEND
NOMENCLATURA
NOMENCLATURA




REPERE	REFERENCE
ITEM	REFERENCE
SENAL	REFERENCIA
SINAL	REFERENCIA

F105-POT/F	N°105-POT/F - SOR20080004
F105	N°105-316071764
05K18	31613070401/12Vdc — 31613070501/24Vdc
05Q18	MG - 24434 1X16 Courbe C - 31613083901

CARTE CB/CB1/CB12



CARD
TARJETA
CARTAPOTENTIOMETRE AJUSTAGE VITESSE
AJUSTMENT SPEED
AJUSTE VELOCIDAD
REGULACAO VELOCIDADE

F105-POT/F

BOITIER REGULATION ELECTRONIQUE DE VITESSE MOTEUR
ELECTRONIC ENGINE SPEED REGULATION BOX
CAJA REGULACION ELECTRONICA VELOCIDAD MOTOR
CAIXA REGULACAO ELECTRONICA VELOCIDADE MOTORBARBER-COLMANN
DYN1-8000R1= 380KOHMS
R2= 120KOHMSACTUATOR
MAGNETIC
PICK-UPDESIGNATION : REGUL. ELECTRONIQUE - REGLAGE VITESSE
ELECTRONIC GOVERNOR - SPEED AJUSTEMENT/ OPCION : REGULACION ELECTRONICA - AJUSTE VELOCIDAD
/ OPCAO : REGULACAO ELECTRONICA / REGULACAO VELOCIDADE


R3000

DATE.
18/10/00IND. FOLIO
B 05/5




CARTE CB12
CARD
TARJETA
CARTA

FACE AVANT
FRONT VIEW
CARA FRONTAL
FACE DIANTEIRA



FACE ARRIERE
REAR VIEW
CARA TRASERA
FACE TRASEIRA




NOMENCLATURE
LEGEND
NOMENCLATURA
NOMENCLATURA

REPERE	REFERENCE
ITEM	REFERENCE
SENAL	REFERENCIA
SINAL	REFERENCIA

F10 FAISCEAU-TELYS-010

Voir SHEET 28-09
See SHEET 28-09




DESIGNATION : CABLAGE MOTEUR JOHN DEERE AVEC JDEC
JOHN DEERE WITH JDEC ENGINE WIRING


CABLEADO MOTOR JOHN DEERE CON JDEC
CABAGEM MOTOR JOHN DEERE COM JDEC


DATE.
27/06//02

IND.
A

SHEET
05/17









CARTE CB/CB1/CB12

CARD
TARJETA
CARTA

FACE AVANT
FRONT VIEW
CARA FRONTAL
FACE DIANTEIRA



FACE ARRIERE
REAR VIEW
CARA TRASERA
FACE TRASEIRA




NOMENCLATURE


LEGEND
NOMENCLATURA
NOMENCLATURA

[illegible]

RELAIS DIFFERENTIEL
DIFFERENTIAL RELAY
RELE DIFERENCIAL




F39




RELAIS 2RT
RELAY
RELE

CARTE CB12

CARD
TARJETA
CARTA




TORE
CLOSED WIDING
CERRADO DIAMETRO




00 01 02 03 04 05

CARTE CB/CB1/CB12
CARD
TARJETA
CARTA

FACE AVANT
FRONT VIEW
CARA FRONTAL
FACE DIANTEIRA



FACE ARRIERE
REAR VIEW
CARA TRASERA
FACE TRASEIRA



NOMENCLATURE
LEGEND
NOMENCLATURA
NOMENCLATURA


REFERE	REFERENCE
ITEM	REFERENCE
SINAL	REFERENCIA
SINAL	REFERENCIA

P2-P3	P2-P3 / 316071803...
13E14	MODULE 34 (N°3) / 31613101701
13Q12	MG - 2X10A Courbe C - 31613037510
F115	F115 / SOR20080041
F116	F116 / SOR20080042
F117	F117 / SOR20080043

DESIGNATION : OPTION : TELECOMMANDE DISJONCTEUR
OPTION : CIRCUIT BREAKER MOTORISATION

CARTE CB/CB1/CB12
CARD
TARJETA
CARTA

PLATINE UTILISATION
UTILISATION BOARD
PLATINA UTILIZACION
PLATINA UTILIZACAO



TELECOMMANDE DISJONCTEUR
C.B. MOTORISATION
TELEMANDO DISYUNTOR
TELECOMANDO DISJUNTOR


R3000

DATE.
18/10/00


IND. FOLIO
B 13/3

CARTE CB12

FACE AVANT



FACE ARRIERE





NOMENCLATURE

REPERE	REFERENCE
F23	N°23 - SOR20080013
F32	N°32 - 316071757..
16S06	TELZB4BG4 + TELZB4BZ101

CARTE CB12

PLATINE UTILISATION







00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CARTE CB/CB1/CB12
CARD
TARJETA
CARTA

FACE AVANT
FRONT VIEW
CARA FRONTAL
FACE DIANTEIRA



FACE ARRIERE
REAR VIEW
CARA TRASERA
FACE TRASEIRA




NOMENCLATURE
LEGEND
NOMENCLATURA
NOMENCLATURA

REPERE	REFERENCE
ITEM	REFERENCE
SENAL	REFERENCIA
SINAL	REFERENCIA
F8	N°8 - SOR20080025
F106	N°106 - 316071765..
F106-POT/U	N°106 -POT/U - SOR20080005
F108	N°108 - 316071801..
F108-MR	N°108-MR - SOR20080007
18Q08	MG - 2X10A Courbe C - MGN24449
18S06	SFEPE30AC1K20%A (LEROY SOMER)
	SFEPE30AC100K20%A (MECC ALTE)

E

CARTE CB/CB1/CB12
CARD
TARJETA
CARTA



ALTERNATEUR
ALTERNATOR
ALTERNADOR

RESISTANCE ANTI-CONDENSATION
HEATER ALTERNATOR
RESISTENCIA ANTI-CONDENSACION
RESISTENCIA ANTI-CONDENSACAO

POTENTIOMETRE AJUSTAGE TENSION
AJUSTMENT VOLTAGE
POTENSIOMETRO TENSION
POTENCIOMETRO TENSÃO

Br : Marron / Brown
Nr : Noir / Black


N/Ph2 * N → C14 / Ph2 → C15


DESIGNATION : OPTIONS : AJUST.TENSION/RESISTANCE ANTI-CONDENSATION / AJUSTE TENSION / PRECALENTAMIENTO ALTERNADOR
OPTION : VOLTAGE ADJUSTMENT / ALTERNATOR HEATER / POTENCIOMETRO TENSÃO / RESISTENCIA ANTI-CONDENSACAO

R3000

DATE.
18/10/00


IND. FOLIO
B 18









50Hz = 1
60Hz = 0
0 1
└ ┘
└───┘



FOLIO 05/4 —> STRAP 104-105 A SUPPRIMER

Br : Brun/Brown/Marron/Castanho
Nr : Noir/Black/Negro/Petro





NOMENCLATURE
LEGEND
NOMENCLATURA
NOMENCLATURA

REPERE	REFERENCE
ITEM	REFERENCE
SENAL	REFERENCIA
SINAL	REFERENCIA
F135	N°135 - SOR20080061
F136	N°136 - SOR20080062
25P08	PRISE/SOCKET schuoco - Bals 7129
25Q08	EU - MG24451 - C60N Courbe c - 36613012001
25Q09	+ EU - MG12230 - INTER-DIF 30mA - 31613064101

Bl : Bleu/Blue/Azul
Br : Brun/Brown/Marron/Castanho
V/J : Vert-jaune/Green-yellow/Verde-amarillo/Verde-amarelo


DESIGNATION : OPTION : PRISE Schuoco 2P+T - 16A/230V
OPTION : SOCKET Schuoco 2P+T- 16A/230V


G220 ---> G550

R3000

TYPE 3


DATE.	IND.	FOLIO
26/01/01	A	26/03





Bl : Bleu/Blue/Azul
Br : Brun/Brown/Marron/Castanho
V/J : Vert-jaune/Green-yellow/Verde-amarillo/Verde-amarelo






00 01 02 03 04 05


CARTE CB12
CARD
TARJETA
CARTA

FACE AVANT
FRONT VIEW
CARA FRONTAL
FACE DIANTEIRA



P3

FACE ARRIERE
REAR VIEW
CARA TRASERA
FACE TRASEIRA




NOMENCLATURE
LEGEND
NOMENCLATURA
NOMENCLATURA

REPERE	REFERENCE
ITEM	REFERENCE
SENAL	REFERENCIA
SINAL	REFERENCIA

W	FAISCEAU-TELYS-W
27E14	MODULE 345 / 31613101701
27S17	ZB4BWOB514+ZB4BW353

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CARTE CB12
CARD
TARJETA
CARTA




SHEET 28/01

SHEET 28/01

SHEET 28/01

SHEET 28/01



27E14

R8

R7

R6

R5

R4

R3

R0

R9

R2

R1

SWITCH N°	MODULE 5
1	OFF
2	ON

SWITCH N°2

SWITCH N°1

27S17
Diagnostic

2711

2705

2803

SHEET 28/01

SHEET 28/01

DESIGNATION : MODULE 345 (CONFIGURE 5) TAD1241GE-1242GE
MODULE 345 (CONFIG. 5) TAD1241GE-1242GE

MODULO 345 (5) TAD1241GE-1242GE
MODUL 345 (5) TAD1241GE-1242GE

DATE.
15/11/04


IND.
B

SHEET
27/01


00 01 02 03 04 05

CARTE CB12
CARD
TARJETA
CARTA

FACE AVANT
FRONT VIEW
CARA FRONTAL
FACE DIANTEIRA



FACE ARRIERE
REAR VIEW
CARA TRASERA
FACE TRASEIRA



NOMENCLATURE
LEGEND
NOMENCLATURA
NOMENCLATURA



REPERE	REFERENCE
ITEM	REFERENCE
SENAL	REFERENCIA
SINAL	REFERENCIA

W	FAISCEAU-TELYS-W
27E09	MODULE 345/ 31613101701
27KA121	
27KA122	
27KA13	Relais temporisé YRAP012 5S
27KA14	

DESIGNATION : OPTION: MODULE 5 INJECTION HPCR
OPTION: MODULE 5 INJECTION HPCR

FOLIO 27/00-17
FOLIO 27/00-12

S8
0012A




Demande Diagnostic
Diagnosis request
Solicit. Diagnostico

FOLIO 27/00-07 S8

FOLIO 28/00-07

FOLIO 19/04-14
FOLIO 27/00-14

CARTE CB/CB1/CB12
CARD
TARJETA
CARTA



W

OPCION: MODULO 5 INYECCION HPCR


DATE.
08/07/04

IND.
A


SHEET
27/05

CARTE CB12
CARD
TARJETA
CARTA

FACE AVANT
FRONT VIEW
CARA FRONTAL
FACE DIANTEIRA



FACE ARRIERE
REAR VIEW
CARA TRASERA
FACE TRASEIRA



NOMENCLATURE
LEGEND
NOMENCLATURA
NOMENCLATURA

REPERE	REFERENCE
ITEM	REFERENCE
SENAL	REFERENCIA
SINAL	REFERENCIA

28E16	JDEC
F138-util	Faisceau-C138-option mot
F138-MOT	31607498101-B
28E11	Diagnostic CAN J1939/31613390501

CARTE CB/CB1/CB12
CARD
TARJETA
CARTA

12	0012A	012	12
11	0012B	012	11
10	031A	31	10
9	031B	31	9
8		414	8
7		915	7
6		911	6
5	0473	473	5
4	0916	916	4
3	0020	020	3
2	0905	905	2
1	0904	904	1

F138-MOT

C138-MOT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
904	905	020				916	473	911	915	414	31	31	012	012

28E16 ECU

CAN SHIELD
CAN L
CAN H

F138-util

C138-util

C138-CB

B-0905	F-0020								
D-031B	G-0904								
E-0012A									
<table><tr><td>D</td><td>C</td><td>B</td><td>A</td></tr><tr><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td></tr></table>		D	C	B	A	E	F	G	H
D	C	B	A						
E	F	G	H						
28E09									

28E11

0Volt-noir/black/negro
12Volts-rouge/red/rojo
CAN-BL-gris/gray/gris
CAN-H-jaune/yello/amarillo
CAN-L-vert/green/verde

0VOLT
12Volts
CAN-BL
CAN-H
CAN-L

DESIGNATION : OPTION: MOTEUR JD INJECTION HPCR
OPTION: JD INJECTION HPCR

OPCION: MOTOR JD INYECCION HPCR

DATE.
22/09/03



IND.
D

SHEET
28/00

00 01 02 03 04 05

CARTE CB12
CARD
TARJETA
CARTA

FACE AVANT
FRONT VIEW
CARA FRONTAL
FACE DIANTEIRA




D

NOMENCLATURE
LEGEND
NOMENCLATURA
NOMENCLATURA

REPERE	REFERENCE
ITEM	REFERENCE
SENAL	REFERENCIA
SINAL	REFERENCIA

28E16	JDEC
F138-util	Faisceau-C138-option mot
F138-B	Faisceau option 50/60hz
F138-MOT	31607498101-B
28E11	Diagnostic CAN J1939/31613390501

E



A

B

C

E

DESIGNATION : OPTION: MOTEUR JD HPCR 50/60HZ
OPTION: JD INJECTION HPCR 50/60HZ

OPCION: MOTOR JD INYECCION HPCR 50/60HZ

S....

DATE.
17/06/04


IND.
A

SHEET
28/06


00 01 02 03 04 05

CARTE CB12
CARD
TARJETA
CARTA

FACE AVANT
FRONT VIEW
CARA FRONTAL
FACE DIANTEIRA



C114 CAN Impedance adaptation
P2
C109
C105
FACE ARRIERE
REAR VIEW
CARA TRASERA
FACE TRASEIRA



NOMENCLATURE
LEGEND
NOMENCLATURA
NOMENCLATURA


REPERE	REFERENCE
ITEM	REFERENCE
SENAL	REFERENCIA
SINAL	REFERENCIA

DESIGNATION : VOLVO D9/D12/D16
VOLVO D9/D12/D16

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CB/CB12

EMS2



LEDs 1 & 2 : Trame reçue comprise (clignotante) / Correct received frame (blinking)
LED 3 : Convertisseur en fonctionnement (clignotement lent) / Translator running (slow blink)
LED 4 : Active au Reset (normalement éteinte) / Active during Reset (normally extinct)



VOLVO D9/D12/D16
VOLVO D9/D12/D16

DATE.
09/02/05

IND.
B


SHEET
28/08

CARTE CB12

CARD
TARJETA
CARTAFACE AVANT
FRONT VIEW
CARA FRONTAL
FACE DIANTEIRAFACE ARRIERE
REAR VIEW
CARA TRASERA
FACE TRASEIRANOMENCLATURE
LEGEND
NOMENCLATURA
NOMENCLATURA


REPERE	REFERENCE
ITEM	REFERENCE
SENAL	REFERENCIA
SINAL	REFERENCIA

FDIAG	FAISCEAU DIAGNOSTIQUE
28E11	Diagnostic CAN J1939/31613390501

Bouton de diagnostic
Diagnostic button
El botón de diagnóstico

FDIAG

CARTE CB/CB1/CB12

CARD
TARJETA
CARTAVoir SHEET 28-09
See SHEET 28-09

Afin de prévenir tout démarrage intempestif, le bouton de diagnostic est à utiliser moteur à l'arrêt tr/min=0.

In order to warn all inopportune starting, the diagnostic button is to use with engine to the stop position rpm=0.

Para advertir todo arranque inoportuno, el botón de diagnóstico es usar con el motor a la posición de la parada rpm=0.